

Dokument
Document

020.18401_2026-09_V1.1_de

PDF

Bezeichnung
Product name

USB-MBus Pegelwandler

Bestellnummer
Order number

020.18401

Übersicht
Overview



Ultrakompakter M-Bus Master im USB-Stick Format für mobile Anwendungen und Serviceeinsätze oder zur dauerhaften Messung von Verbrauchsdaten über M-Bus. Die M-Bus Daten werden über USB übertragen. Pegelwandler USB 2.0 auf M-Bus, max. 3 Standardlasten. Der Treiber kann beim Hersteller heruntergeladen werden: <http://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers> Die Installation des Treibers wird durch Starten der Installer-Datei gestartet.

Technische Daten
Technical Data

Intrastat Nummer:	8537.10.91.99
Ursprungsland	kein Präferenzursprung/no preferential origin
Höhe, Breite, Tiefe (in mm)	79x19x15
Gewicht (in kg)	0,015
Schutzart	IP-20
Umgebungstemperatur	0°C.....+50°C
Spannungsversorgung	5 VDC direkt über USB 2.0, max. 100 mA (je nach Buslast)
Luftfeuchtigkeit	0..95 % relativ
Status-LEDs	für Senden, Empfangen und Spannungsversorgung
Kurzschlussicherung auf M-Bus	
M-Bus nach EN 13757-2	
Federkraftklemme 300 bis 9600bps	
USB-Baustein SiLabs CP2104	
USB 2.0, Stecker Typ A	



Schneid GesmbH | Gewerbering 16 | A-8054 Graz/Pirka | Austria | Tel: +43 (316) 285022

Produkte, Datenblätter, Dokumentationen, Schema-Rechner und weitere Informationen auf www.schneid.at
Products, data sheets, documentation, schematic calculator and further information available at www.schneid.at

